

## Газовый генератор Фрегат АГ-125-Yuchai в контейнере с АВР



### Основные характеристики

Мощность максимальная	137.5 кВт (172 кВА)
Мощность номинальная	125 кВт (156 кВА)
Модель	Фрегат АГ-125-Yuchai в контейнере с АВР
Исполнение	в контейнере
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Мощность номинальная, кВт	125
Напряжение	230/400 В
Пуск	электростартер
Степень автоматизации	2 - автозапуск
Ток	216 А

### Двигатель

Марка двигателя	Yuchai
Модель двигателя	YC6G205N-D30
Система охлаждения	жидкостная
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	Рядное
Рабочий объем двигателя	7.8 л

Объем системы смазки	22 л
----------------------	------

#### **Топливная система**

Топливо	газ
Расход топлива при 75% нагрузке	28.3 л/ч

#### **Генератор**

Число фаз	3
Частота	50 Гц
Тип генератора	Синхронный
Производитель генератора	Фрегат
Класс изоляции	H

#### **Массо-габаритные характеристики**

Масса	3760 кг
Длина	3500 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2400 мм

#### **Производитель**

Страна происхождения	Россия
Гарантия	1 год
Срок производства контейнера	10 дней

#### **Дополнительные характеристики**

Степень защиты	IP23
----------------	------

Габаритные характеристики могут отличаться от указанных в КП. Производитель продукции оставляет за собой право на замену составных частей на аналогичные других брендов, без ущерба производственным характеристикам.